

A63 - kombiläsare (Mifare/EM)

A63 - VAKA läsare (RFID) för beröringsfria kort eller brickor har stöd för både **Mifare och EM** lästeknik. A63 är byggd i en robust och motståndskraftig metallkapsling avsedd för utomhusbruk.

Knappsatsen kan användas för personlig kod (PIN) vid t ex. larmstyrning eller för s.k. gruppkod under vissa tider.

Mellan dörrcentralen B27/B17 och A63-kombiläsaren kan **befintligt kablage (4-ledare)** återanvändas upp till 150 meter.



Läsavståndet är ca 7 cm med PR-4A bricka (EM) och 3 cm för MiFare bricka.

A63 kopplas till dörrcentralerna **B-27 eller B-17**.

Art. Nr: 2-1630
E-nummer: E5870493

Teknisk Data

- Robust låsbar metallkapsling
- Knappar i metall
- Läsare EM4200/4102
- MIFARE (enbart serienummer)
- MIFARE DESFire
- Bakgrundsbelysta siffror
- Högtalare integrerad
- Grön diod = lås oläst
- Gul diod för PIN
- Röd diod för larmindikering
- Temperatur: -30° till + 55°C
- Spänning: från dörrcentral
- Strömförbrukning: 45 mA-60mA i vila
- Mått: 184x87x27 (HxBxD)

Axema Access Control AB

Byängsgränd 22
120 40 Årsta
Tel: 08-722 34 40

www.axema.se
order@axema.se